



Configuración MMS y WAP Sony Ericsson P800

1. Desde el menú principal, Ingresa a **Panel de Control**.
2. Elige **Conexiones** y Selecciona.
3. Elige **Cuentas WAP** y Selecciona.
4. Elige **Nueva** y Selecciona, llena los campos que se requieren:
 - a. Nombre de cuenta: escribir **ALOGPRS**.
 - b. Cuenta de Internet: seleccionar **GPRS o ALOGPRS**.
 - c. Selecciona el cuadro: Usar Proxy.
 - d. Dirección: escribir **216.230.133.066**
 - e. Puerto: escribir **9201**.
5. Selecciona **Listo**.
6. Selecciona **Preferida**.
7. Selecciona **Usar cuenta WAP** y elegir **ALOGPRS**.
8. Selecciona **Listo**.
9. Elige **Cuentas de Internet** y Selecciona.
10. Seleccionar **Nueva Cuenta**.
11. En **Account name** escribe **ALOGPRS**.
12. En **Tipo de conexión** elige GPRS.
13. Oprime **Avanzado**.
14. Ingresa en **Dirección**: **wap.ideasalo**
15. Selecciona **Listo**.
16. Presiona **Listo** otra vez.
17. En **Preferida** elige **ALOGPRS**.
18. Presiona **Listo**.
19. Elige **Cuentas de Mensajería** y Selecciona
20. Elige la Carpeta MMS e ingresa la siguiente información:
 - a. Dirección de Centro de Servicio: escribir **http://mms.ideasalo.com:8002**
 - b. Cuenta WAP: seleccionar **ALOGPRS**Los campos: automático, tamaño de descarga, pueden dejarse en activado y sin restricciones.
21. Presiona **Listo** hasta salir por completo del menú.
22. Entra nuevamente a Panel de Control<Conexiones<Cuentas Wap y selecciona **ALOGPRS**, elige Edit y asegurate de que en Internet Account este colocado: **ALOGPRS**, de lo contrario, selecciónalo.

Con esto queda configurada tu terminal para poder enviar, recibir MMS, y navegar vía WAP.